

Sezione Antifurto

Categoria Presa radio

Serie STAR

Codice WL88PR

Conformità
Descrizione


Presa controllata via radio con comunicazione bidirezionale.
 Consente l'attivazione di carichi in modalità wireless.
 Il comando di accensione può avvenire da un interruttore locale o da remoto.
 La portata in spazio libero, è di circa 150 mt.
 L'esclusivo protocollo radio, a modulazione QFSK in
 banda di frequenza 868MHz e ID seriale a 24 bit, garantisce in ogni condizione la massima sicurezza di
 comunicazione.
 Completamente programmabile da PC.
 Si alimenta direttamente dalla presa dove è inserita.

Funzionalità	Relay APERTO/CHIUSO
Frequenza	868.35 MHz
Identificazione	Codice ID univoco – 24 bit
Eventi di trasmissione	Stato ON/OFF, Supervisione
Portata radio	Fino a 150m in open space
Alimentazione	Direttamente dalla presa
Assorbimento	Standby ~4mA@220VAC Ricezione ~24 mA Trasmissione ~45 mA
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +55°C
Dimensioni	100mm x 50mm x 75mm
Peso	100 g

CODICI ARTICOLO
WL88PR
Presa radio bidirezionale per centrali STAR